



DVR-5004/250

Enregistreur 4 Voies

- Compression MPEG-4
- Entrées : 4 (BNC) + Looping
- Sorties : 1 (VGA + 1 BNC) + 1 (Spot)
- Alarmes : 4E./1S.
- Vitesse : 100 ips (352 x 288) 25 ips max. (704 x 576)
- Capacité : 250 Go (max. 2 HDD SATA)
- Sauvegarde : DVD/RW - USB2
- Transmission : Réseau TCP/IP
- Réseau : Propriétaire, Explorer, PDA
- Détection de mouvement : Ajustable 12 x 12
- Télémétrie RS-485
- Logiciel CMS multisites (64 sites)
- Action sur alarmes : enregistrement, moniteur Spot, Email, Pop-up, sortie Buzzer
- Dimensions (l x H x P) : 360 x 70 x 360 mm

Enregistrement

Résolution	4 CIF 704 x 576 (12 ips)	CIF 352 x 288 (6 ips)
Nombre de Caméras	1	3
	0	4

Logiciel de Visualisation



Menu principal



Menu de recherche



Remote Agent

DVR Séries 5000 - Une gamme performante pour toutes les applications

3 sorties moniteurs simultanées (composite, VGA et S-Video)
Compression MPEG-4, Processeur DSP avec fonction Triplex
(enregistrement, relecture et réseau simultanément)

Résolution et nombre d'images paramétrables par voies
Gestion et paramétrage via souris USB
Interface graphique pour l'utilisateur

Fonction recherche simplifiée
Connexion réseau facile et performante
(accès à toutes les fonctions via le réseau en mode Admin)
Supporte les IP dynamiques - DDNS, DHCP

Marquage automatique des images et de l'audio (watermarking)
Redémarrage automatique après une coupure de courant, détection de perte d'alimentation
2 entrées audio

Compatible avec disques durs IDE et SATA
Possibilité de mettre à jour le firmware et paramétrer la configuration système via USB.
Multi langues (anglais, allemand, français, espanol, italien, japonais, chinois, polonais et russe)

Envoi d'emails sur évènements (alarme, détection de mouvement et erreur disques durs etc.)
Jog Shuttle : vitesse de relecture de x1~x128, relecture arrière ou avancé
Enregistrement en mode Panique

Logiciel **CMS** > Centralised Monitoring System



Logiciel de supervision (CMS) pouvant afficher jusqu'à 128 caméras (2 moniteurs)

- Connexion multiple jusqu'à 64 DVR simultanément
- Affichage sur 2 moniteurs max. (64 caméras par moniteur)
- Personnalisation de l'affichage (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 29, 36, 64)
- Contrôle des contacts NO-NF
- Notifications des alarmes par pop-up vidéo, icône ou audio
- Fonction E-map (JPEG, BMP)
- Contrôle total à distance :
 - Menu de programmation, configuration d'enregistrement, mise à jour etc.
- Lecture d'enregistrement à distance
- Compatible avec les DVR Séries 1000/5000 et LCD-2080/2160

